


Technical Documentation Sheet		
Supplier's name or trade mark: Doellken Lighting		
Supplier's address: Doellken Lighting, Industriestraße 1, 59199 Bönen, DE		
Model identifier: 5123565_MCF14/1110/2K7_wh/op		
Modellkennung aller gleichwertigen Modelle, die bereits in Verkehr gebracht wurden: /		
Name und Unterschrift der für den Lieferanten zeichnungsberechtigten Person:		
Patrick Otto 		
Die angegebenen und gemessenen folgenden technischen Parameter:	angegebener Wert	gemessenen Werte
(1) Nutzlichtstrom (F) in lm	130	134,68 / 135,73 / 131,14 / 134,94 / 132,27
(2) Farbwiedergabeindex (CRI)	90	93,7 / 93,2 / 93,6 / 93,2 / 93,9
(3) Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W	2,4	2,25 / 2,28 / 2,25 / 2,28 / 2,23
(4) Halbwertswinkel in Grad bei Lichtquellen mit gebündeltem Licht (DLS)	120	
(5) Ähnliche Farbtemperatur (CCT) in K	2800	3074 / 2878 / 3054 / 2882 / 2921
(6) Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auch wenn sie null beträgt	0	0
(9) Farbkonsistenz in Stufen der MacAdam-Ellipse für LED- und OLED-Lichtquellen	X: 0.434 Y: 0.407	X: 0.4341 / 0,4511 / 0,4363 / 0,4507 / 0,4452 Y: 0.4073 / 0,4170 / 0,4095 / 0,4168 / 0,4110
Die mit den Parametern durchgeführten Berechnungen einschließlich der Ermittlung der Energieeffizienzklasse; Berechnung durch Software des Spektrophotometers mit Ulbricht-Kugel		
Verweise auf verwendete harmonisierte oder sonstige Normen High Precision CCD Spectroradiometer/spectroradiometry is according to LM-79 clause 9.1 (Fully meet: CIE 177, CIE84, CIE-13.3, IES LM-79-19, Optical-Engineering-49-3-033602, GB/T-5702, GB/T-7922, GB/T-20145, GB/T-24824 and IES LM-79-08.)		
Prüfbedingungen, sofern nicht hinreichend unter Buchstabe g beschrieben		
Messungen		
Die Referenzeinstellungen und gegebenenfalls Anleitungen, wie diese hergestellt werden können: Betrieb mit 24 V DC		
Anleitungen, wie etwaige Beleuchtungssteuerungsteile und/oder Nicht-Beleuchtungsteile entfernt oder abgeschaltet werden können oder wie ihr Stromverbrauch während der Prüfung der Lichtquelle minimiert werden kann: -/-		
Besondere Vorkehrungen, die bei der Montage, Installation, Wartung oder bei der Überprüfung des Modells zu treffen sind: Polarität beachten		