


Technical Documentation Sheet		
Supplier's name or trade mark: Doellken Lighting		
Supplier's address: Doellken Lighting, Industriestraße 1, 59199 Bönen, DE		
Model identifier: 5123583_LCF8/400/2K7 wh/op		
Modellkennung aller gleichwertigen Modelle, die bereits in Verkehr gebracht wurden: /		
Name und Unterschrift der für den Lieferanten zeichnungsberechtigten Person:		
Patrick Otto 		
Die angegebenen und gemessenen folgenden technischen Parameter:	angegebener Wert	gemessenen Werte
(1) Nutzlichtstrom (F) in lm	85	86,86 / 95,303/ 93,268
(2) Farbwiedergabeindex (CRI)	90	94,0 / 94,2 / 95,8
(3) Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W	4,8	5,18 / 5,24 / 5,19
(4) Halbwertswinkel in Grad bei Lichtquellen mit gebündeltem Licht (DLS)	120	
(5) Ähnliche Farbtemperatur (CCT) in K	2700	2810 / 2724 / 2893
(6) Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auch wenn sie null beträgt	0	0
(9) Farbkonsistenz in Stufen der MacAdam-Ellipse für LED- und OLED-Lichtquellen	X: 0.460 Y: 0.426	X: 0.4605 / 0.4658 / 0,4499 Y: 0.4261 / 0.4244 / 0,4167
Die mit den Parametern durchgeführten Berechnungen einschließlich der Ermittlung der Energieeffizienzklasse; Berechnung durch Software des Spektrophotometers mit Ulbricht-Kugel		
Verweise auf verwendete harmonisierte oder sonstige Normen High Precision CCD Spectroradiometer/spectroradiometry is according to LM-79 clause 9.1 (Fully meet: CIE 177, CIE84, CIE-13.3 , IES LM-79-19, Optical-Engineering-49-3-033602, GB/T-5702, GB/T-7922 , GB/T-20145, GB/T-24824 and IES LM-79-08.)		
Prüfbedingungen, sofern nicht hinreichend unter Buchstabe g beschrieben		
Messungen		
Die Referenzeinstellungen und gegebenenfalls Anleitungen, wie diese hergestellt werden können: Betrieb mit 24 V DC		
Anleitungen, wie etwaige Beleuchtungssteuerungsteile und/oder Nicht-Beleuchtungsteile entfernt oder abgeschaltet werden können oder wie ihr Stromverbrauch während der Prüfung der Lichtquelle minimiert werden kann: -/-		
Besondere Vorkehrungen, die bei der Montage, Installation, Wartung oder bei der Überprüfung des Modells zu treffen sind: Polarität beachten		